



SE368/SE368A

Radio Bidireccional
Resistente y Confiable



**SOPORTE LTE(4G)/WCDMA(3G)/
GSM(2G) Network**

- ◆ Rango de comunicación mundial.
- ◆ Pantalla a color de 1.8 pulgadas.
- ◆ Llamadas grupales y llamadas individuales.
- ◆ Admite plataforma REAL PTT.



SE368/SE368A

Radio Bidireccional de mano

WWW.NAVACOM.CL

Características

- Soporte
LTE(4G)/WCDMA(3G)/G
SM(2G) Network.
- Rango de
comunicación mundial.
- Pantalla a color de 1.8
pulgadas.
- Llamadas grupales e
individuales.
- Admite plataforma
REAL PTT.
- Con sistema de
despacho de funciones.
- Función GPS opcional.
- Batería de 5200 mAh.
- Función de alarma de emergencia.
- Excelente salida de audio (clara y potente).

Especificaciones Técnicas Generales

MODELO	SE368	SE368A
VOLTAJE	DC3.7V	
MODO DE TRABAJO	Semi-Duplex	
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 ~ +60 C	
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-30 ~ +80 C	
BATERÍA	5200mAh	
IMPEDANCIA DE ANTENA	50 Ω	
SALIDA DE AUDIO	500mW	
DIMENSIÓN	52*33*102mm	
PESO	Aprox. 220g (Batería y antena incluida)	
SISTEMA OPERATIVO	Linux	Android
BLUETOOTH	No	Si
WIFI	No	SI
GPS	Opcional	LTE_FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
RANGO DE FRECUENCIA	LTE_FDD: B1/B3/B7/B8/B20	LTE_FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
	WCDMA: B1/B8	WCDMA: B1/B2/B5/B8
	GSM: B3/B8	GSM: B2/B3/B5/B8*
F.R. PODER	Personalizador de otras bandas	
	≤30dBm	
R.X. SENSIBILIDAD	LTE≤ -96 dBm	LTE≤ -96 dBm
	WCDMA ≤ -108 dBm	WCDMA≤ -108dBm
	GSM ≤ -108 dBm	GSM ≤ -108 dBm

Accesorios

				
Batería	Antena	Cargador	Clip de cinturón	Strap de mano